7.6 Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus

Im 8-Kanal-DMX-Modus können Sie über das DMX-Menü („*DMX-Modus*“ *auf Seite 27*) eine Geräte-ID im Bereich von „*Id.01*“ bis „*Id.66*“ zuweisen. Durch die Vergabe einer solchen ID können verschiedene Geräte gruppiert werden, die mit ein und derselben DMX-Adresse arbeiten. Über Kanal 7 können dann ein oder mehrere angeschlossene Geräte gesteuert werden.

Kanal	Wert	Funktion
1	0…255	Dimmer (0 % bis 100 %)
2	0…255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), wenn Kanal 6 = 0
	Konstanter Farbton, wenn Kanal 6 = 1…24	
	0…8	Rot: 255
	9…17	Rot: 255, Grün: 50
	18…26	Rot: 255, Grün: 150

Kanal	Wert	Funktion
	27…35	Rot: 255, Grün: 255
	36…44	Rot: 200, Grün: 255
	45…53	Rot: 100, Grün: 255
	54…62	Rot: 40, Grün: 255
	63…71	Grün: 255
	72…80	Grün: 255, Blau: 50
	81…89	Grün: 255, Blau: 150
	90…98	Grün: 255, Blau: 255
	99…107	Grün: 150, Blau: 255
	108…116	Grün: 50, Blau: 255
	117…125	Blau: 255
	126…134	Rot: 50, Blau: 255
	135…143	Rot: 150, Blau: 250

Kanal	Wert	Funktion
	144…152	Rot: 255, Blau: 255
	153…161	Rot: 220, Blau: 50
	162…170	Rot: 150, Grün: 50, Blau: 100
	171…179	Rot: 50, Grün: 180, Blau: 220
	180…188	Rot: 50, Grün: 220, Blau: 100
	189…197	Rot: 150, Grün: 220
	198…206	Rot: 150, Blau: 220
	207…215	Grün: 180, Blau: 220
	216…224	Grün: 220, Blau: 50
	225…233	Rot: 220, Grün: 100, Blau: 50
	234…242	Rot: 220, Grün: 200, Blau: 100
	243…251	Rot: 255, Grün: 200, Blau: 150
	252…255	Rot: 255, Grün: 255, Blau: 255

Kanal	Wert	Funktion
	Ablaufgeschwindigkeit, wenn Kanal 6 = 25…255	
	0…255	Langsam…schnell
3	Kanal 6 = 0	Intensität Grün 0…255 (0 % bis 100 %)
	Kanal 6 = 1…255	ohne Funktion
4	Kanal 6 = 0	Intensität Blau 0…255 (0 % bis 100 %)
	Kanal 6 = 1…255	ohne Funktion
5	0…9	ohne Funktion
	10…255	Strobe-Effekt, Geschwindigkeit langsam…schnell
6	0	Konstanter RGB-Mix, abhängig von Kanal 2, 3 und 4
	1…24	Konstante Farbe, abhängig von Kanal 2
	25…49	Pr.02
	50…74	Pr.03
	75…99	Pr.04

Kanal	Wert	Funktion
	100…124	Pr.05
	125…149	Pr.06
	150…174	Pr.07
	175…199	Pr.08
	200…224	Pr.09
	225…255	Pr.10
7	Ansteuerung aller Geräte, die mit derselben DMX-Adresse arbeiten	
	0…9	Alle IDs
	10…19	ID1
	20…29	ID2
	…	
	200…209	ID20
	210	ID21

Kanal	Wert	Funktion
	211	ID22
	...	
	255	ID66
8	0...250	Schnelles Ansprechen Fader 1, 2, 3 und 4
	251...255	Verzögertes Ansprechen Fader 1, 2, 3 und 4