

12 LEDs Par Licht

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für Ihre Wahl das Mini 12 LED Par Licht, welche Funktionen springen, schrittweise, Ton aktivieren Strobe und Scrollen Lichtwirkung. Immer, wenn Sie tanzen oder zu einer Show gehen, kann es Ihre Leidenschaft schüren und schaffen die besten visuellen Atmosphäre. Professional in Disco, Vereine, KTV, Pub, Bar, Bankett, Hochzeiten usw. Das Handbuch beschreibt, wie man es benutzt und die Sicherheitsfragen zu nutzen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und bewahren Sie es als Ihre Referenz.

A. Technische Daten:

Netzspannung : AC100V-240V / 50-60 Hz

Stromverbrauch: 15W

LED: 12 Stück * 1W LED (Rot * 3 ,Grün* 3 , Blau * 3, Weiß * 3)

Modus:Auto/Sprachaktivierte/DMX/ Master Slave

Channel: 8CH

Strahlungswinkel: ca. 25 °

Dimmen: 0% - 100%

LED Lebensdauern: 10000 Stunden

Anschluss: 3 Pin XLR

Wasserdicht: IP20

Arbeitstemperatur: -20 °C - 40 °C

Größe: 14 * 14 * 14cm / 5.5 * 5.5 * 5.5 Zoll

Bruttogewicht: 595g

B. Lieferumfang


1 x Par Licht

1 x Benutzerhandbuch

C. Betrieb


A: Menü - Modus Auswahl

3: oben - Wert hinzugefügt



C: unten - Wert abgezogen

8888



D: Enter- Bestätigung

A B C D

Funktion der LED Anzeige

Menü	Zahlen	Funktion	Beschreibung
D001	d001 - d512	DMX	N/A
IP.01	IP.01-IP.64	Master-Slave	Auf 64stk Slave Leuchten
A1.01	A1.01-A1.18	Statische Farbauswahl	Farbe Details: DMX CH2 Wert 0-209
A2.01	A2.01- A2.32	Springe ändern	Stellen Schnell 01-32
A3.01	A3.01- A3.19	Allmähliche Änderung	Wählen01-19 um Farbe zu wählen, und drücken Sie "Enter" Taste, um Änderungsgeschwindigkeit von 01 bis 32 wählen
A4.01	A4.01- A4.19	Ton aktivieren	Wählen01-19 um Farbe zu wählen, und drücken Sie "Enter" Taste, um Geräuschempfindlichkeit von 01-04 wählen
A5.01	A5.01- A5.19	Strobe	Wählen01-19 um Farbe zu wählen, und drücken Sie "Enter" drücken, um Blitzgeschwindigkeit von 01 bis 32 wählen
A6.01	/	Auto	Geschwindigkeit von langsam bis schnell und RGBW Strobe

A7.01	A7.01- A7.19	Scrollen Lichteffect	Wählen 01-19 um Farbe zu wählen, und drücken Sie "Enter" Taste, um Scroll Geschwindigkeit von 01 bis 32 wählen
r000	r000-r255	Rot Farbe Dimmer	Von dunkel nach hell
G000	G000-G255	Grüne Farbe Dimmer	Von dunkel nach hell
b000	b000-b255	Blau Farbe Dimmer	Von dunkel nach hell
u000	u000-u255	Weiß Farbe Dimmer	Von dunkel nach hell

* 01-19 Farbauswahl Details: DMX-Modus - CH2

* Einzelne Farbe Helligkeitseinstellung kann nur erreicht werden, wenn der Wert der anderen drei Farben ist 000, da sonst einzelne Farbhelligkeit kann nicht eingestellt werden

* Master Slave Modus: Schritt 1: Schließen Lichter mit 3 Pin XLR Kabel
Schritt 2: Wählen Sie eine als Master-Licht, setzen Funktionsmodus
Schritt 3: Andere werden Slave Licht sein; legen Sie die erste Slave-Leuchten ist IP.01, das zweite Slave-Licht ist IP.02, die dritte Slave Licht ist IP.03 Bis zu IP.64

DMX Kontroll :8 Kanäle

Kanäle	Wert	Beschreibung
CH1	0-10	Aus
	11-50	Statisch Farbe(Kombinieren CH2-Farbauswahl)
	51-100	Spring(Kombiniet CH2-Farbwahl; CH3-Geschwindigkeit)
	101-150	Progressiv(Kombiniet CH2-Farbe Selektion; CH3-Geschwindigkeit)
	151-200	Ton aktivieren (Kombiniet CH2-Farbauswahl)
	200-255	Strobe (Kombiniet CH2-Farbe Selektion; CH3-Speed)
CH2	0-39	Alle Farbe
(Keep	40-49	Rot
Value of	50-59	Grün
CH1 Is	60-69	Blau

NOT 0-10)	70+79	Gelb
	80-89	Cyan
	90-99	Lila
	100-109	Weiß
	110-119	Rot+ Grün
	120-129	Rot+ Blau
	130-139	Rot+ Weiß
	140-149	Grün+ Blau
	150-159	Grün+ Grün
	160-169	Blau+ Grün
	170-179	Rot+ Grün+ Weiß
CH3	180-189	Rot+ Blau+ Weiß
	190-199	Grün+ Blau+ Weiß
	200-209	Rot+ Grün+ Blau
	210-255	Rot+ Grün+ Blau+ Weiß
	0-255	Geschwindigkeit(Control CH1) von langsam bis schnell
	0-255	Master-Dimm (CH5-CH8)
	0-255	Rotes Licht - von dunkel nach hell
	0-255	Grün Licht- von dunkel nach hell
CH7	0-255	Blaulicht - von dunkel nach hell
CH8	0-255	Weiß Licht - von dunkel nach hell

D. Hinweis

- Berühren das Licht nicht von Hand, wegen der hohen Temperatur nach der langen Zeit
- Installieren Sie das Licht niemals auf der Oberfläche der brennbaren Gegenstände
- Bitte nicht direkt in das Licht schauen Sie nicht, es könnte schädlich für die Augen machen.
- Nur Innengebrauch, benutzen Sie es nicht häufig unter der feuchten Umgebung
- Entfernt von brennbaren Gegenständen mindestens 5 m zu halten